

3線圧接コネクタ

PRS-3CN-2224N カラー:グリーン(AWG#22~24用)

PRS-3CN-2628N カラー:スモーク(AWG#26~28用)

PRS-3CN-0101 蓋用コネクタ


PRS-3CN-2224N
標準価格(税抜) 1,400円(10入)PRS-3CN-2628N
標準価格(税抜) 1,400円(10入)PRS-3CN-0101
標準価格(税抜) 770円(10入)

【仕様】

注文形式	PRS-3CN-2224N	PRS-3CN-2628N	PRS-3CN0101
梱包数(1袋)	10	10	10
適合電線サイズ	AWG#22~24	AWG#26~28	
被覆外径(mm)	φ1.5~1.1	φ1.3~1.1	
接触抵抗	20mΩ以下		
材質	コンタクトハウジング	強化PBT樹脂(ブラック)	
	圧接用ハウジング	PC樹脂(グリーン)	PC樹脂(スモーク)
	コンタクトピン	銅合金	接触部 Ni下地Auメッキ(0.2μm) 圧接部 Ni下地Snメッキ

外部機器側のコネクタ(圧接タイプ)は別売品となります。

圧接工程 (PRS-3CN-2224N/PRS-3CN-2628N)



●作業上の注意事項

電線が「突き当て」まで挿入されたのをご確認のうえ仮止めを行ってください。



【注意事項】

- ケーブル挿入前に圧接用ハウジングを本体に押し込まないでください。(一度圧接されたプラグは、再利用することができません。)
- ケーブル挿入時、ケーブルが奥まで入ったことを確認してください。(ケーブルが奥まで入っていないと、圧接不良の原因になります。)
- ケーブル挿入時、ケーブル断面が円形でない場合、途中で引っかかり奥まで入れにくい場合があります。(ニッパーなどで切った先端をなるべく丸くしてから挿入してください。)
- ケーブル挿入時、圧接用ハウジング前部よりケーブルが突き出る場合があります。この時はケーブルの先端が圧接用ハウジングの中に入るように引き戻してください。
- 圧接用ハウジングが浮き上がった状態では圧接不十分ですので、しっかりと組み込まれるまで押し込んでください。
- コネクタの圧接状態を確認の上、結線作業を行ってください。機器故障の原因にもなります。